



## СЕРИЯ А

A.3: Потоковая передача музыки из трёх источников в три зоны от 1 до 3 устройств одновременно.

A.6: Потоковая передача музыки из шести источников в шесть зон от 1 до 6 устройств одновременно.

### ФУНКЦИИ:

1. **Свобода.** Слушайте музыку с помощью устройств iOS, Android или ПК с любым музыкальным приложением в мире, таким как Pandora, Apple Music или другим. Доступ ко всем функциям вашего любимого приложения. Новые музыкальные сервисы доступны сразу, не нужно ждать обновления системы.
2. **Native Streaming™** - выберите музыку в своем любимом музыкальном приложении, а затем используйте Airplay, встроенный Chromecast или DLNA для прослушивания любой зоны в вашем доме.
3. **Непревзойденная простота** - от установки до прослушивания музыки. А-серия единственная в своём своем классе. Используйте приложение VSSL на iOS и Android для установки и настройки параметров.
4. **Лёгкая настройка пяти-зоны** - функция, позволяющая избежать повторения одинаковых шагов при настройке мультирума для вечеринки. Для помещений, которые вы обычно группируете, просто - за один шаг - установите пятизону, чтобы легко играть несколько зон прямо из музыкального приложения.
6. **Производительность** - серия А создана для любителей музыки с использованием компонентов высшего качества. Благодаря высокоэффективной схеме и мощности 50 Вт на канал, VSSL позволяет вашей музыке звучать отлично.
7. **Стабильность** - продуманные до мельчайших деталей для обеспечения надежности, выходы колонок стабильны на 8 и 4 Ом. Снабжены автоматической защитной схемой для поддержания воспроизведения музыки.
8. **Интеграция с системами домашней автоматизации** - A.3 прост в управлении и легко интегрируется в существующие домашние аудиосистемы или системы домашней автоматизации.



ОСВОБОДИ СВОЮ МУЗЫКУ



Chromecast built-in

VSSL™



A . 6



## ФУНКЦИИ:

A . 3

**Количество зон:** 3

**Количество каналов:** 6

**Выходная мощность:** 50Вт на канал @ 8/4 Ом

**Входы:** Сетевой, (1) Линейный вход, (3)

Локальный линейный вход

**Беспроводные входы:** 3 + 1 пати мод

**Выходы:** (1) сквозной линейный выход

**Эквалайзер:** 7-диапазонный параметрический  
регулируемый

**Частотный диапазон:** 20Гц - 20кГц

**Рабочее напряжение:** 115-230В, 60/50Гц,  
автоматическое выключение

**Место в стойке:** 1U

**Размеры без "ног" (ШxВxГ):**

432мм x 44мм x 269мм

**Размеры с "ногами" (ШxВxГ):**

432мм x 51мм x 269мм

**Вес:** 3,8 кг

A . 6

**Количество зон:** 6

**Количество каналов:** 12

**Выходная мощность:** 50Вт на канал @ 8/4 Ом

**Входы:** Сетевой, (1) Линейный вход, (3)

Локальный линейный вход

**Беспроводные входы:** 6 + 1 пати мод

**Выходы:** (2) сквозной линейный выход

**Эквалайзер:** 7-диапазонный  
параметрический

**Частотный диапазон:** 20Гц - 20кГц

**Рабочее напряжение:** 115-230В, 60/50Гц,  
автоматическое выключение

**Место в стойке:** 2U

**Размеры без "ног" (ШxВxГ):**

432мм x 88мм x 356мм

**Размеры с "ногами" (ШxВxГ):**

432мм x 105мм x 356мм

**Вес:** 9,6 кг

+7 (495) 924-36-83

[www.vssl.com](http://www.vssl.com)